

## LED tápegység, 12 Volt, 24 Watt, 2 Amper, dugvillás



**Stabilizált, egyenáramú, 12 Voltos dugvillás tápegység (adapter) - LED szalag, LED modul és 12 V-os LED lámpák üzemeltetéséhez.**

Bemeneti feszültség	100-240V (50/60Hz) 0.1A
Kimeneti feszültség	12V DC (egyenáram)
Stabilizált	Igen (12V DC)
Áram	2 Amper
Teljesítmény	24 Watt
Méret	117 mm x 50 mm x 30 mm
Kábelhossz	1 méter
Csatlakozó	2,1 mm / 5,5 mm

A 12V-os LED szalagokhoz és LED modulok működtetéséhez szükséges hálózati adapter, tápegység. A LED trafót a 230 V-os hálózati feszültségre kell csatlakoztatni, a hálózati kábel tartozéka a csomagban.

A kimeneti oldalon szabványos 2.1 x 5.5 mm-es DC apa csatlakozó található. A kimeneti oldal könnyű szerelhetőségéhez a [DC - Sorkapocs átalakító](#) nevű termékünket ajánljuk, ami nagyban leegyszerűsíti a szerelés menetét.

- Polaritás: a belső pin pozitív, a palást pin negatív polaritású.
- Beszállítónk figyelemfelhívása: Az adapter bármely csatlakozójának levágása a garancia azonnali megszűnését vonja maga után!

**Méretek: 82 mm x 50 mm x 32 mm**

### Specifikáció

<b>Általános adatok</b>	
Garancia (év)	2
<b>Elektromos adatok</b>	
Névleges feszültség (V)	12
Névleges teljesítmény (W)	24
<b>Környezeti adatok</b>	
IP védelmi szint	20
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	90
Hosszúság (mm)	50
Magasság (mm)	31

Termék oldal: [https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=3090](https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=3090)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2026.06.19 20:15

---

**Energia Háza**

1095.Budapest, Máriássy utca 4 "K" Épület

E-mail: [bolt@energiahaza.hu](mailto:bolt@energiahaza.hu)

Telefon: +36 (70) 609 2300

Web: [www.energiahaza.hu](http://www.energiahaza.hu)