

Elmark egy csatornás LED dimmer vevőegység, 288W, nyomógomb bemenettel,



LED dimmer nyomógombos vezérlési bemenettel. A dimmert a LED szalagok fényerejének szabályozására lehet használni. A kimenetre bármilyen gyártótól származó LED szalagot lehet csatlakoztatni. A dimmer része az Elmark okos otthon világítási megoldásainak, vezérelhető távirányítóval, mobiltelefonnal és bármilyen nyomógomb is csatlakoztatható az erre kialakított bemenetére. Bármelyik vezérléssel be-és kikapcsolható a LED szalag vagy szabályozható a fényereje. A nyomógomb pillanatnyi megnyomásával ki-bekapcsol, míg folyamatos nyomva tartásával növeli vagy csökkenti a fényerőt.

A dimmer bemenetére akár 288 Wattnyi fogyasztást lehet csatlakoztatni 36V-os feszültségű szalag esetén. 12 Voltos szalag esetében ez 96 Watt. Amennyiben ez a teljesítmény nem elegendő a kimenetre párhuzamosan egy erősítőt lehet csatlakoztatni, amely által tovább növelhető a LED szalag felfűzhető hosszúsága azonos szabályozási megoldás mellett.

Jellemzők:

- Kis méret,
- Sorkapcsos csatlakozók,
- Működést visszajelző LED,
- Nyomógomb bemenet,
- Széles feszültségtartományú kimenet 5-36V,
- Széles feszültségtartományú bemenet 5-36V,
- Elmark Smart Home kompatibilitás,

Specifikáció

Általános adatok	
Garancia (év)	3
Szabályozhatóság	Egyszínű
Csatornák száma	1
Elektromos adatok	
Névleges feszültség (V)	DC 5-36 V
Névleges teljesítmény (W)	40-288 W
Terhelhetőség (A)	8 A
Átviteli adatok	
Működési frekvencia (GHz)	2,4 GHz
Átvitel típusa	Rádió frekvenciás
Környezeti adatok	
IP védelmi szint	NA
Méretek	
Szélesség (mm)	33

Általános adatok**Elektromos adatok****Átviteli adatok****Környezeti adatok****Méretek**

Hosszúság (mm)

97

Magasság (mm)

18

Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=3472

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2022.06.28 09:43

Energia Háza

1119. Budapest, Petzvál József utca 44

E-mail: bolt@energiahaza.hu

Telefon: +36 (70) 609 2300

Web: www.energiahaza.hu