

## RGB csoport (zóna) vezérlő, group control



### Színváltós (RGB) LED világításhoz csoport (zóna) vezérlő

Feszültség	12/24 Volt DC
Áramerősség	6 Amper csatornánként (max. 18A)
Csatornák száma	3 db (R/G/B)
Teljesítmény	216 Watt (12V) vagy 432 Watt (24V)
Működési elv	2.4 Ghz RF (WiFi)
Maximális távolság a távirányítótól	30 méter
Vezérlő méretei	85 mm x 45 mm x 23 mm
Csatlakoztatás	sorkapcsos bekötés

Csak vezérlő! A működtetéshez [RGB csoport távirányító](#) is szükség van. Egy vezérlő egy önálló RGB LED csoport (zóna) működtetésére alkalmas. Több vezérlővel maximum 4 db, egymástól független zóna alakítható ki. Az eszköz beállítását nem igényel. Mindösszesen a tápfeszültséget és a vezérelni kívánt RGB LED szalagot kell a vezérlőbe csatlakoztatni. A hangolást a külön megvásárolható RGB csoport távirányítóval lehet elvégezni.

### Specifikáció

<b>Általános adatok</b>	
Csatornák száma	3 csatorna
<b>Elektromos adatok</b>	
Max. áramfelvétel (A)	6 A csatornánként
Névleges feszültség (V)	12-24 VDC
<b>Fénytechnikai adatok</b>	
Színhőmérséklet (K)	RGB (Színváltós)
<b>Jellemzők</b>	
Típus	RGB
Szín	Fehér
<b>Környezeti adatok</b>	
IP védelmi szint	IP20
<b>Méretek</b>	

**Általános adatok****Elektromos adatok****Fénytechnikai adatok****Jellemzők****Környezeti adatok****Méretek**

Szélesség (mm)	45 mm
Hosszúság (mm)	85 mm
Magasság (mm)	23 mm
<b>Konfigurálás</b>	
Működési elv	rádiófrekvenciás

Termék oldal: [https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=2091](https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=2091)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2026.05.05 13:30

**Energia Háza**  
1095.Budapest, Máriássy utca 4 "K" Épület

E-mail: [bolt@energiahaza.hu](mailto:bolt@energiahaza.hu)  
Telefon: +36 (70) 609 2300  
Web: [www.energiahaza.hu](http://www.energiahaza.hu)