

## LED tápegység, 12 Volt, 60 Watt, 5A, dugvillás



### Stabilizált, egyenáramú, 12 Voltos dugvillás tápegység (adapter) - LED szalag, LED modul üzemeltetéséhez

Bemeneti feszültség	100-240V (50/60Hz) 0.1A
Kimeneti feszültség	12V DC (egyenáram)
Stabilizált	Igen (12V DC)
Áram	5 Amper
Teljesítmény	60 Watt
Méret	122 mm x 55 mm x 33 mm
Kábelhossz	1 méter
Csatlakozó	2,1 mm / 5,5 mm

A 12V-os LED szalagokhoz és LED modulok működtetéséhez szükséges hálózati adapter, tápegység. A LED trafót a 230 V-os hálózati feszültségre kell csatlakoztatni, a hálózati kábel tartozéka a csomagban.

A kimeneti oldalon szabványos 2.1 x 5.5 mm-es DC apa csatlakozó található. A kimeneti oldal könnyű szerelhetőségéhez a [DC - Sorkapocs átalakító](#) nevű termékünket ajánljuk, ami nagyban leegyszerűsíti a szerelés menetét.

- Polaritás: a belső pin pozitív, a palást pin negatív polaritású.
- Beszállítónk figyelemfelhívása: Az adapter bármely csatlakozójának levágása a garancia azonnali megszűnését vonja maga után!

### Méretek: 82 mm x 50 mm x 32 mm

Termék oldal: [https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=2113](https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=2113)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2026.05.05 20:50