

## DMX512 jeladó, RGB, RGBW LED eszközökre, Tx, Transmitter



DMX512 protokoll szerinti RGB eszköz.

Antennával ellátott jeladó egység, mely bármely DMX 512 vezérlő kimenetére csatlakoztatható és 2,4 GHz frekvencián vezeték nélküli (rádiófrekvenciás) kapcsolatot teremt RGB LED-es eszközökkel.



16 zónát tud vezérelni, zónánként korlátlan számú/hosszúságú RGB(W) LED égővel/szalaggal az alábbi ábra szerint. Az [RGB](#) vagy [RGBW](#) szalagjainknak a DMX512 szabvány szerinti vezérléséhez egy [vevőre/zónavezérlőre](#) is szükség van.



A fenti ábrán tehát az égőket vezérlő + szalag kombinációval is helyettesíthetjük - ismételjük -tetszőleges hosszúságban.

### Specifikáció

<b>Elektromos adatok</b>	
Vezérlési mód	DMX512+RDM
<b>Fénytechnikai adatok</b>	
Színhőmérséklet (K)	RGB (Színváltós)
<b>Jellemzők</b>	
Szín	Fehér
<b>Környezeti adatok</b>	
IP védelmi szint	IP20

Termék oldal: [https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=2315](https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=2315)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2026.05.05 13:15