Energia Háza

Cikkszám: EHEM9XL3115

9XL3115 vészvilágító lámpatest exit felirattal



Elmark 9**XL3115 vészvilágító lámpatest exit felirattal.** Elmark Led élvilágítású kijáratjelző lámpatest fix lefelé mutató ábrával. A lámpa folyamatosan világít (állandó üzemű). Fogyasztása 3W, mely fogyasztás mellett apró akkumulátora a feszültség elvételekor mutatja a kijáratot. Tesztgomb segítségével ellenőrizhető a kijáratjelző lámpa akkumulátorának működése. A 7 db LED-et a 300mAh-s nikkel-kadmium akku körülbelül 3 óráig képes üzemeltetni áramszünet, illetve vészhelyzet esetén. Az akkumulátor töltési ideje 8-12 óra. Szerelhetjük falra vagy mennyezetre.

Specifikáció

Általános adatok	
Felszerelés módja	mennyezeti
Garancia (év)	5 év
Elektromos adatok	
Névleges feszültség (V)	220-240
Névleges teljesítmény (W)	3
Töltési idő	8-12 óra
Áthidalási idő (óra)	3 óra
Környezeti adatok	
IP védelmi szint	IP21
Méretek	
Szélesség (mm)	22
Hosszúság (mm)	220
Magasság (mm)	260

Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=6442

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2026.11.02 21:52

Energia Háza
1095.Budapest, Máriássy utca 4 "K" Épület

E-mail: bolt@energiahaza.hu
Telefon: +36 (70) 609 2300
Web: www.energiahaza.hu