

Mi-Light 0-10V 1 csatornás fényerőszabályozó



Mi-Light 0-10V 1 csatornás fényerőszabályozó 230 VAC névleges feszültség bemenettel. A 0-10 / 1-10 Voltos vezérelhető, dimmelhető világítási rendszerek távirányítója és vezérlője. A fali szabályozót a 230 VAC hálózatra kötve, a kimeneteket a vezérléssel ellátott lámpákra, tápegységekre, LED szalag vezérlőkre csatlakoztatva szabályozni lehet a perifériák fényerejét, illetve azokat a szabályzóról lehet ki-és bekapcsolni. Előnye, hogy a 2 eres vezetékállományra kötött berendezések, lámpák, tápegységek (stb.) egymástól függetlenül egyetlen jel segítségével szabályozhatók, nincsen külön címzési és programozási szükség.

Specifikáció

Általános adatok	
Csatornák száma	1 csatorna
Elektromos adatok	
Névleges feszültség (V)	230 VAC
Jellemzők	
Típus	0-10 V

Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=7098

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2026.05.05 15:30

Energia Háza
1095.Budapest, Máriássy utca 4 "K" Épület

E-mail: bolt@energiahaza.hu
Telefon: +36 (70) 609 2300
Web: www.energiahaza.hu