Energia Háza

**Cikkszám: EHFUTL4**

# Mi-Light 0-10V 4 csatornás fényerőszabályozó




Mi-Light 0-10V 4 csatornás fényerőszabályozó 230 VAC névleges feszültség bemenettel. A 0-10 / 1-10 Voltos vezérelhető, dimmelhető világítási rendszerek távirányítója és vezérlője. A fali szabályozót a 230 VAC hálózatra kötve, a kimeneteket a vezérléssel ellátott lámpákra, tápegységekre, LED szalag vezérlőkre csatlakoztatva szabályozni lehet a perifériák fényerejét, illetve azokat a szabályzóról lehet ki-és bekapcsolni. Előnye, hogy a 2 eres vezetékhálózatra kötött berendezések, lámpák, tápegységek (stb.) egymástól függetlenül egyetlen jel segítségével szabályozhatók, nincsen külön címzési és programozási szükség. A 4 csatorna lehetővé teszi 4 egymástól független vezérlési (Dimmelési) vonal kialakítását, azaz csoport, zóna létrehozását. Ez kiváló lehetőség például csarnokvilágítások, LED szalag vezérlési csoportok és egyéb lámpacsoportok vezetékes és nem rádiós vezérlésére.

### Specifikáció

| | |
|---|---|
| **Általános adatok** | |
| Csatornák száma | 4 csatorna |
| **Elektromos adatok** | |
| Névleges feszültség (V) | 230 VAC |
| **Jellemzők** | |
| Típus | 1-10 V |
| Szín | Fehér |

Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=7099

*A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk.* - 2026.11.02 17:19

---

**Energia Háza**
1095.Budapest, Máriássy utca 4 "K" Épület

*E-mail:* bolt@energiahaza.hu
*Telefon:* +36 (70) 609 2300
*Web:* www.energiahaza.hu