

Mi-Light 0-10V 4 csatornás fényerőszabályozó



Mi-Light 0-10V 4 csatornás fényerőszabályozó 230 VAC névleges feszültség bemenettel. A 0-10 / 1-10 Voltos vezérelhető, dimmelhető világítási rendszerek távirányítója és vezérlője. A fali szabályozót a 230 VAC hálózatra kötve, a kimeneteket a vezérléssel ellátott lámpákra, tápegységekre, LED szalag vezérlőkre csatlakoztatva szabályozni lehet a perifériák fényerejét, illetve azokat a szabályozóról lehet ki-és bekapcsolni. Előnye, hogy a 2 eres vezetékállományra kötött berendezések, lámpák, tápegységek (stb.) egymástól függetlenül egyetlen jel segítségével szabályozhatók, nincsen külön címzési és programozási szükség. A 4 csatorna lehetővé teszi 4 egymástól független vezérlési (Dimmelési) vonal kialakítását, azaz csoport, zóna létrehozását. Ez kiváló lehetőség például csarnokvilágítások, LED szalag vezérlési csoportok és egyéb lámpacsoportok vezeték és nem rádiós vezérlésére.

Specifikáció

Általános adatok	
Csatornák száma	4 csatorna
Elektromos adatok	
Névleges feszültség (V)	230 VAC
Jellemzők	
Típus	1-10 V
Szín	Fehér

Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=7099

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2026.05.06 02:42

Energia Háza
1095.Budapest, Máriássy utca 4 "K" Épület

E-mail: bolt@energiahaza.hu
Telefon: +36 (70) 609 2300
Web: www.energiahaza.hu