

Miboxer E2-WR TUYA WIFI 2-in-1 (EGYSZÍNŰ/CCT) Univerzális LED szalag vezérlő gyorscsatlakozóval 12-24V 12A



A legegyszerűbb szerelési megoldás a LED szalag vezérlők között. Gyorscsatlakozásos megoldásával támogatja a kivitelezési feladatokat, hatékony időtakarékos megoldást biztosít. A FUTE2-WR LED szalag vezérlő a Miboxer egyik legújabb 2-in-1 LED szalag vezérlője ami kompatibilis a TUYA Platformmal és a CCT (Dual White) és egyszínű LED szalagokkal. A beépített 2.4GHz rádiós frekvencia segítségével kompatibilis az összes CCT / Egyszínű Miboxer távirányítóval, aminek a hatótávolsága szabadterén 30 méter. Ez beltéren kisebb mértékben csökken a falak típusától függően, de elégséges bármely professzionális és lakossági, otthoni felhasználás esetén. A FUTE2-WR TUYA kompatibilis LED szalag vezérlő, ami kompatibilis az Okos Otthon (Tuya Smart Home) rendszerekkel és eszközökkel. A vezérlőt a Tuya alkalmazásból lehet vezérelni. A TUYA alkalmazásban további időzítő funkciók és jelenetek is beállíthatók, amik szoftveres kiegészítéseket biztosítanak a vezérlő használatához.

Előnyök:

- Gyorscsatlakozóval szerelt, támogatja a kivitelezői időhatékonyságot és rugalmasságot,
- Univerzális 2-in-1 LED szalag vezérlés. Kompatibilis a CCT (Dual White) és egyszínű LED szalagokkal,
- Kompatibilis a TUYA Okos Otthonokkal és Tuya alkalmazással,
- 2.4 GHz erőteljes és biztonságos rádióátvitel,
- Kompatibilis a Miboxer távirányítókkal,
- Kis és kompakt méret,
- Kompatibilis a 12V és a 24V LED szalagokkal is,
- Magas kimeneti teljesítmény 144W vagy 288 Watt.
- Rugalmasan programozható kiegészítő funkciók a Tuya alkalmazásban. Vezérelj a komplett otthonod egy helyről.

Vásárolj meg a FUTE2-WR Univerzális LED szalag vezérlőt, ha korszerű, WiFi / TUYA kompatibilis és távirányítású megoldást szeretnél egyszerre. Vezérelheted a mobiltelefonodról és a távirányítóddal is, mindig az utoljára beállított jelenetek fognak megjelenni. Adj hozzá egyedi funkciókat a Tuya alkalmazáson keresztül, mint az előre beállított idpztések, jelenetek amiket további eszközökkel párosíthatsz. Állítsd be afényeket reggeli, hangulat és esti világításhoz, kapcsold automatikusan, adj hozzá különböző szabályokat.

Specifikáció

Általános adatok	
Garancia (év)	2 év
Csatornák száma	3 csatorna
Elektromos adatok	
Vezérlési mód	Rádiós+WIFI
Névleges feszültség (V)	12-24 VDC
Névleges teljesítmény (W)	144/288 Watt
Maximális Terhelés (A)	12 A
Jellemzők	
Típus	2in1 Mono/CCT

Általános adatok**Elektromos adatok****Jellemzők**

Szín	Fehér
Környezeti adatok	
IP védelmi szint	IP20
Vezérlés	
Android / iPhone (APP)	Igen

Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=9829

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2026.05.05 14:40

Energia Háza
1095.Budapest, Máriássy utca 4 "K" Épület

E-mail: bolt@energiahaza.hu
Telefon: +36 (70) 609 2300
Web: www.energiahaza.hu