

**LED tápegység, 12 Volt, 60 Watt, 5A, dugvillás****Stabilizált, egyenáramú, 12 Voltos dugvillás tápegység (adapter) - LED szalag, LED modul üzemeltetéséhez**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Bemeneti feszültség | 100-240V (50/60Hz) 0.1A |
| Kimeneti feszültség | 12V DC (egyenáram)      |
| Stabilizált         | Igen (12V DC)           |
| Áram                | 5 Amper                 |
| Teljesítmény        | 60 Watt                 |
| Méret               | 122 mm x 55 mm x 33 mm  |
| Kábelhossz          | 1 méter                 |
| Csatlakozó          | 2,1 mm / 5,5 mm         |

A 12V-os LED szalagokhoz és LED modulok működtetéséhez szükséges hálózati adapter, tápegység. A LED trafót a 230 V-os hálózati feszültségre kell csatlakoztatni, a hálózati kábel tartozéka a csomagban.

A kimeneti oldalon szabványos 2.1 x 5.5 mm-es DC apa csatlakozó található. A kimeneti oldal könnyű szerelhetőségéhez a [DC - Sorkapocs átalakító](#) nevű termékünket ajánljuk, ami nagyban leegyszerűsíti a szerelés menetét.

- Polaritás: a belső pin pozitív, a palást pin negatív polaritású.
- Beszállítónk figyelemfelhívása: Az adapter bármely csatlakozójának levágása a garancia azonnali megszűnését vonja maga után!

**Méretek: 82 mm x 50 mm x 32 mm**

Termék oldal: [https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=2113](https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=2113)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024.05.21 01:00