Energia Háza

Cikkszám: EHFUTLS4

Miboxer Dimmer 0/1-10V vezérléssel 2,4GHz PUSH Bemenet 12-24VDC 144-288W

Miboxer Dimmer 0/1-10V vezérléssel LED szalagok, LED lámpák és egyéb eszközök fényerő szabályozásához egyszínű LED szalagokhoz. A Miboxer LS4 dimmer 2,4GHz beépített rádiós elérésével kompatibilis a Miboxer fényerőszabályozó távirányítóval. A dimmer rendelkezik egy PUSH bemenettel is, ahová bármilyen nyomógombot lehet feszültségmentes kontaktuson csatlakoztatni. ezzel a csatlakoztatott egyszínű LED szalagokat lehet felkapcsolni, lekapcsolni és dimmelni. A 0-10, 1-10 Voltos és PWM kompatibilis dimmerek csatlakoztatásával egy adatvonalon lehet több darab LS4 dimmert, fényerőszabályozót vezérelni, aminek az előnye, hogy a biztonságos vezetékes kapcsolaton keresztül nagyobb rendszerek is kiépíthetőek egyidejű szabályozással és egyetlen darab kapcsoló segítségével. A dimmer 12-24VDC feszültségen is működik, a teljesítménye 144W illetve 288W összesen.



Specifikáció

Elektromos adatok	
Névleges feszültség (V)	12-24 VDC
Névleges teljesítmény (W)	144/288 Watt
Maximális Terhelés (A)	12 A
Fénytechnikai adatok	
Színhőmérséklet (K)	Single Color (Egyszínű)
Jellemzők	
Szín	Fehér
Átviteli adatok	
Működési frekvencia (GHz)	2.4 GHz
Átvitel típusa	Vezetékes / Rádiós
Környezeti adatok	
IP védelmi szint	IP20
Méretek	
Szélesség (mm)	38 mm
Hosszúság (mm)	124 mm
Magasság (mm)	23 mm

Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=6792

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2026.09.12 01:28

Energia Háza
1095.Budapest, Máriássy utca 4 "K" Épület

E-mail: bolt@energiahaza.hu
Telefon: +36 (70) 609 2300
Web: www.energiahaza.hu